

倉敷市芸文館ホール照明設備一覧表

設 備 容 量		調 光 装 置	
設備容量	400kVA	調光卓	松村電機製 ( F153Ⅲ )
舞台用調光器	3kW×322台	フェーダー数	100ch×3段 ( ジョイント可 )
仮設電源	120kVA (上手袖)	サブ・フェーダー	20本 ( 50ページ )
	〈ターミナル/Comlock併設〉	フリー・フェーダー	プリセットフェーダとの切替
動力電源	150A(舞台上手・下手 各1回路)	記憶シーン数	約1000シーン (JASCII対応)
持込卓用コネクター	DMX	ネットワーク・システム	Ethernet
回 路 構 成			
1BL (LED W4色)	内2色作業灯 各8枚 他直1回路	第1CL	18回路(@1kW×2台)+直3(20A)
2BL (LED W4色)	内2色作業灯 各8枚 他直1回路	第2CL	12回路(@1.5kW×2台)+直3(20A)
中UH	#71,#72,#78,#63,#59,#22,W,W 各12枚	FR (上・下共通)	各12回路【6色】(@1kW×2台)
		FR WC (上・下共通)	各直2回路(30A)
UH	#71,#72,#78,#63,#59,#22,W,W 各14枚	バルコニー (上・下共通)	各 2回路+直1 (@1kW×2台)
LH	#72,#73,#78,#59,#40,#22,W,W 各18枚	トーメンタル (上・下共通)	各 3回路+直1
オケSUS	直4回路 (C型 20A×16口,30A×8口)		
プロSUS	直8回路 (C型 20A×16口,30A×8口)	前FC	6回路
1SUS	20回路 (内直切替4回路) (C型 20A×60口)	後FC	12回路
2SUS	20回路 (内直切替4回路) (C型 20A×60口)	上手FC	25回路 (内直切替6回路)
3SUS	20回路 (内直切替4回路) (C型 20A×60口)	下手FC	25回路+直8回路
4SUS	20回路 (内直切替4回路) (C型 20A×60口)		
5SUS	20回路 (内直切替4回路) (C型 20A×60口)	30A (直回路)	全 8回路 (内客席4回路)
クセノンピンスポットライト			
U-TECK社製	2009SR型	4台	第2CL室内
松村電機製作所製	MP-6L-LED	2台	第2CL室内
サス及び移動用器具 etc.			
1000W (FM) 平凸	32台 (パナソニック)	エフェクスポット EQS	6台 (1000W) (RDS)
1000W (SH) フレネル	92台 (パナソニック)	ディスクマシン	4台 (RDS)
1500W (FQ)	20台 (丸茂)	スパイラルマシン	2台 (RDS)
500W (CI)	12台 (松村)	スライドキャリア (ファン付)	2台 (RDS)
500W (FI)	12台 (松村)	カレイド・プリズム	各 1台 (RDS)
500W (FSP)	12台 (松村)	先玉 (OL-4・6・8・10)	各 4台 (RDS)
スタンド	20本 (松村)	波エフェクト	2台 (1000w×2) (丸茂)
キャスター付スタンド	6本 (丸茂)	ストロボ	2台 (TBS)
ハイスタンド	4本 (丸茂)	ミラーボール	2個 (吊り2尺玉・置き用 各1台)
丸ベース	20個 (松村)	LHQ 4色 (6尺)	10本 (松村)
丸ベース (大)	4個 (丸茂)	LHQ 2色 (3尺)	10本 (松村)
自在ハンガー S・L	各20個 (松村)	ソースフォー750 (26° 36°)	各10台 (ETC)
パーライト 5N PAR-64	30台 (RDS)	エバーマックス (17° ~30°)	4台 (松村)
パーライト 1N PL-10	8台 (松村)	可搬型調光器 (15A 3回路)	6台 (パナソニック)